




CS 400/36 Bp Pack

Unsere Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp Pack liegt ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig frei von Abgasen und überzeugt mit kraftvoller Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag.



1 Mechanische Kettenbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.

2 Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.

3 Integrierter Öltank mit Sichtfenster

- Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
- Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.

4 Integrierter Kombischlüssel

- Ermöglicht schnelles Nachspannen der Kette.
- Einfacher Wechsel von Kette und Schiene.



CS 400/36 Bp Pack

- Bürstenloser Motor
- Mechanische Kettenbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.042-505.0	
EAN-Code	4054278634654	
Akkuplattform	36-V-Akkuplattform	
Führungsschiene	mm	400
Kettengeschwindigkeit	m/s	23
Kettenteilung	3/8"	
Treibgliedstärke	1,3 mm / 0,050"	
Anzahl der Treibglieder	56	
Öltank Kapazität	ml	160
Antrieb	Bürstenloser Motor	
Akkutyp	Lithium-Ionen-Wechselakku	
Spannung	V	36
Kapazität	Ah	7,5
Leistung je Akkuladung	Schnitte	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kabellänge Ladegerät	m	1,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	880 x 210 x 250

Ausstattung

Akku	36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück)
Ladegerät	36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück)
Führungsschiene	■
Sägekette	■
Kettenschutz	■
Automatische Kettenschmierung	■
Kettenbremse	■
Ölstandsanzeige	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

CS 400/36 BP PACK 1.042-505.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Akkus								
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0					Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	■
Ladegeräte								
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0					Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	■
Starterkit								
Starter Kit Battery Power+ 36/75	3	2.445-070.0					Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

CS 400/36 BP PACK 1.042-505.0

Page 1

2.Object

page7361516990531_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE7361516990531_ std_1_272x272px.JPG plziert.¹



3



2

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Gerätezubehör								
Sägekette "Oregon" 40 cm	1	2.042-018.0					Passend zu unserer Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".	■
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	2	2.042-019.0					Ideal geeignet für unsere Kettensäge CS 400/36 Bp: Die Führungsschiene (40 cm) von Oregon überzeugt mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.	■
Bio-Sägekettenöl	3	6.990-531.0					Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akkubetriebenen Kettensäge. Einsetzbar bis zu -30 °C Außentemperatur.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.